

GenSet



MG 7/5 I-HE



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: //www.genset.it

**GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
USCITA TRIFASE DA 7,5 KVA E MONOFASE DA 4 KVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none"> + Arresto automatico per basso livello olio + 1 presa trifase CEE 400V - 16A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"> + Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> + Trolley: due ruote e maniglie
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none"> + Lwa 97 (72 dB a 7 m)
Generatore CA 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincro + Potenza trifase (emergenza): 7,5kVA - 400V + Potenza trifase (continua): 6,75kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 4kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore a Benzina 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Honda GX390 - 1 cil. - 390 cm³ + Potenza massima: 11,5 hp (8,7 kWm) + Avviamento: manuale + Raffreddamento: aria + Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 l/h
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 6,1 l + Dimensioni (Lu x La x H): 720 x 480 x 515 mm + Peso a vuoto: 80 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.